

Інструкція з налаштування 2 банківських терміналів

1. Основне налаштування терміналу:

- Перейдіть до вікна налаштування касових місць.
- У блоці «Платіжний термінал»:
 - Виберіть тип терміналу: ПриватБанк (WiFi) або інший.
 - Для кожного з терміналів натисніть кнопку [...] праворуч.

2. Налаштування параметрів з'єднання:

Для з'єднання через WiFi:

- Введіть IP-адресу терміналу (наприклад: 192.168.50.224)
- Введіть порт (наприклад: 2000)

Для з'єднання через USB/COM:

- Вкажіть COM-порт (наприклад: COM4)
- Вкажіть швидкість (наприклад: 9600)

Оберіть MerchantId:

- Якщо на терміналі кілька мерчантів, вкажіть відповідний.
- Якщо один мерчант — залиште значення 0 (1 для ОщадБанк).

Натисніть ОК, потім «Зберегти і закрити».

3. Використання другого терміналу:

- Якщо налаштовано обидва термінали, при оформленні безготівкової оплати буде

запропоновано вибрати Термінал №1 або Термінал №2.

- При натисканні кнопки «Безготівка N1-2» можна розділити суму чека на дві частини та оплатити окремо через обидва термінали.

4. Один і той же фізичний термінал можна використовувати як Термінал 1 і

Термінал 2, вказавши різні MerchantId.

Виберіть “Ніт” для другого терміналу, щоб уникнути появи вікна вибору терміналу, якщо він в вас один.

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)