

Увімкнення серійного обліку та налаштування товару

Крок 1Склад ARM20АдміністраторТестовий режим

Результат цієї інструкції — серійний облік увімкнено для бази, а конкретний штучний товар готовий до приходу та продажу за серійним номером або IMEI.

Не вмикайте функцію лише на одному комп'ютері. Налаштування є спільним для бази. Усі Windows-склади й каси, що працюють із нею, повинні мати актуальну версію. Android і SaaS поки не виконують серійні рухи.

Що перевірити перед увімкненням

- створено актуальну резервну копію бази;
- усі робочі Windows-клієнти оновлено до однієї версії;
- серійний товар має одиницю виміру «шт.» — ваговий або дробовий товар не підтримується;
- визначено, чи номер обов'язковий і на приході, і під час продажу;
- для наявного залишку підготовлено перелік фактичних серійників або свідомо обрано тимчасовий перехідний режим.

1. Увімкніть функцію для бази

1. У складі відкрийте **Налаштування → Глобальні налаштування**.
2. У полі **«Серійний облік товарів»** оберіть новий режим. Підпис «тестовий режим» нагадує, що функцію слід спочатку перевірити на своїх робочих сценаріях.
3. Натисніть **«Зберегти і закрити»**. Сервер перевірить сумісність версії та структуру бази.
4. Під час першого увімкнення програма запропонує додати серійник до шаблонів товарного та друкованого фіскального чека. Оберіть «Так», якщо номер має бути видимий покупцю; шаблони можна змінити пізніше.

Налаштування

Назва магазину

UIStressCfg 260806 120724 магазин

Реквізити підприємства

UIStressCfg 260806 120724 реквізити

Адреса магазину (в т.ч. для чеків)

UIStressCfg 260806 120724 адреса

Префікс дисконтних карт

99

Префікс вагового товару

26

Префікс власних кодів

93

Код перегляду чеків

910001

Код перегляду каси

910002

Курс другої валюти

0

Суфікс вагового товару

кг

Суфікс дробовий_1

99100

Суфікс дробовий_2

99200

Округлення чека

Округление до 50 копеек (0.50)

Размер картинок

Ширина

120

/

Висота

120

Локальна робота каси

Тип локальної бази

MDB — сумісний режим

SQLite працює у тестовому режимі; MDB — сумісний варіант

☐ Обмежений доступ в склад для касира

☒ Серійний облік товарів (тестовий режим)

☐ Не розгортати вікно накладних на весь екран

Бонуси від продажів

☐ Бонуси покупцям/торгівельним від продажу (відсоток на підкатегорію)

Код зняття бонусів

5558

Режим налагодження

0 - Лог только критических ошибок

☐ Резервна копія при кожному запуску складу.

Скасування

Зберегти і закрити

Перемикач діє на всю базу, а не лише на цей комп'ютер. Натисніть зображення, щоб збільшити.

2. Налаштуйте товар

1. Відкрийте картку потрібного товару у складі.

2. Переконайтеся, що його одиниця виміру — **штучна**.
3. Перейдіть на вкладку **«Серійний облік»**. Вкладка з'являється лише після глобального ввімкнення функції.
4. Увімкніть індивідуальний облік і заповніть параметри за таблицею нижче.

Параметр	Коли обирати	Що змінюється
Тип: «Серійний номер»	Техніка, інструмент, запчастини та інші товари з довільним кодом виробника.	Дозволені літери, цифри та службові символи, номер зберігається також у нормалізованому вигляді для пошуку.
Тип: «IMEI»	Телефони, планшети, модеми та інша техніка з IMEI.	Програма приймає лише 14-17 цифр і відхиляє явно неправильне значення.
Обов'язково під час приходу	Кожна нова одиниця повинна відразу мати номер.	Накладну не можна провести, доки кількість номерів не дорівнює кількості товару.
Обов'язково під час продажу	Потрібна точна історія проданої одиниці.	Каса вимагатиме вибрати один номер на кожну одиницю.
Гарантія, місяців	Для товару діє гарантійний строк.	Дата гарантії розраховується від продажу; допустиме значення — від 0 до 240 місяців.
Автоматично друкувати талон	Покупцю завжди потрібен окремий гарантійний документ.	Після продажу друкується один талон для кожного серійника.

Картка товару

Основне Серійний облік

Серійний облік діє лише для штучних товарів. Серійники не передаються у фінансовий XML.

☐ Обліковувати кожну одиницю за серійним номером

Тип номера

☐ Обов'язково під час надходження ☐ Обов'язково під час продажу

Гарантія, місяців ☐ Автоматично друкувати гарантійний талон

☐ Тимчасово дозволити залишок без серійних номерів

Початкова інвентаризація: один серійний номер або IMEI у кожному рядку

Серійні одиниці ще не створені.

Скасування Зберегти і закрити

Тут обираються тип номера, обов'язковість, гарантія та спосіб початкового заповнення. Натисніть зображення, щоб збільшити.

3. Звірте вже наявний залишок

Якщо товар уже є на складі, програма пропонує початкову інвентаризацію. Вводьте **один серійник або IMEI в кожному рядку**. За звичайного переходу кількість введених номерів повинна точно збігатися із залишком.

«Тимчасово дозволити залишок без серійників» — перехідний режим, а не

постійна схема. Він потрібен, коли старий залишок неможливо промаркувати за один день. Нові надходження вже слід вводити з номерами, а старий залишок поступово інвентаризувати.

Що програма перевіряє автоматично

- один і той самий нормалізований номер не можна призначити двом одиницям у межах бази;
- IMEI повинен містити 14-17 цифр;
- кількість серійників має відповідати цілій кількості штучного товару;
- серійний облік не можна випадково ввімкнути для вагового товару;
- кожна фізична одиниця отримує постійний внутрішній UUID, тому зміна стану не створює «новий» товар.

Контроль перед першою накладною

1. Закрийте й знову відкрийте картку товару — параметри мають зберегтися.
2. На всіх касах перевірте актуальну версію програми.
3. Підготуйте сканер або список номерів для першої прихідної накладної.
4. Не проводьте цей товар через Android або SaaS, доки їх підтримку серійного обліку не буде окремо оголошено.

[← До змісту розділу](#)[Оприбуткування і склад →](#)

☐ Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?

Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

☐ **5,0** із 52 оцінки

1 Марно 2 Не допомогло 3 Частково 4 Ясно 5 Усе чудово

1 — марно й незрозуміло 5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку...

ARM20 Добірка з магазину

Сканувати товар швидше

Дротові, бездротові та 2D-сканери для штрихкодів, QR-кодів і роботи з ТЗД.

[Обрати сканер](#) → [Бездротові моделі](#)



Обладнання · підключення

Потрібна допомога з обладнанням?

Відкрийте інструкції з підключення, перевірте сумісне обладнання або надішліть модель пристрою — підкажемо, як з'єднати його з ARM20.

[Переглянути обладнання](#) [Серійні номери](#) [Уточнити сумісність](#)