

Підключення і налаштування банківського (платіжного) терміналу (Приватбанк Wifi/Lan)

1. Зв'яжіться зі службою підтримки ПриватБанку:
  - Зателефонуйте на лінію підтримки терміналів ПриватБанку за номером 0800 500 300 і повідомте оператору про необхідність перевести термінал у режим роботи з ПК через Wi-Fi-з'єднання з використанням протоколу ECR (electronic cash register) на основі JSON. Дотримуйтеся інструкцій оператора.
2. Увімкніть касове суміщення на терміналі:
  - Після налаштування режиму роботи з ПК переконайтеся, що на терміналі активовано функцію касового суміщення. Це дозволить терміналу взаємодіяти з вашою системою обліку.
3. Підключіть термінал до Wi-Fi:
  - Опустіть шторку повідомлень на терміналі, провівши пальцем вниз від верхнього краю екрана.
  - Натисніть і утримуйте іконку Wi-Fi, щоб відкрити налаштування бездротових мереж.
  - Виберіть вашу Wi-Fi мережу зі списку доступних і введіть пароль для підключення.
4. Визначте IP-адресу терміналу:
  - У налаштуваннях Wi-Fi натисніть на підключену мережу, щоб переглянути інформацію про з'єднання.
  - IP-адреса буде вказана у параметрах підключення. Запишіть цю адресу, вона знадобиться для налаштування системи обліку.
5. Налаштуйте АРМ "Роздрібна торгівля":
  - В АРМ "Роздрібна торгівля", налаштування касових місць, виберіть тип підключення "ПриватБанк (Wi-Fi)".
  - Натисніть кнопку "... " і введіть раніше записану IP-адресу терміналу.
  - Вкажіть порт підключення (за замовчуванням 2000).
6. Перевірте з'єднання:
  - Запустіть касовий модуль і проведіть тестовий платіж.Якщо виникнуть труднощі, зверніться до технічної підтримки ПриватБанку.