

Приклади роботи

Розберемо декілька прикладів роботи з касовим модулем. Після сканування товару є необхідність продати кілька його одиниць. Для цього натисніть кнопку кількість або клавішу **ALT** і **+** на клавіатурі. На екрані з'явиться наступне вікно:



Тут можна ввести потрібну кількість товару, наприклад «5». Також є можливість додати кілька одиниць до вже введеної кількості товару. Для цього введіть кількість зі знаком «+», щоб збільшити кількість (+5), або зі знаком «-», щоб зменшити кількість (-5). Далі натисніть OK або Enter на клавіатурі. Операція буде виконана.

Якщо клієнт повністю відмовляється від чека натисніть кнопку «**Скасувати**» або **Esc** на клавіатурі. На екрані з'явиться наступне вікно:



Натисніть «**Так**» або **Enter** на клавіатурі. Чек буде повністю анульований.

Часто буває необхідність скасувати одну або кілька позицій в поточному чеку, в разі відмови клієнта від покупки певних товарів. Для цього виберіть позицію в чеку, яку потрібно скасувати, і натисніть кнопку скасування позиції. Для скасування позиції за допомогою клавіатури натисніть кнопку **Ctrl** і **цифру з номером позиції**, наприклад (Ctrl + 2).

Потрібна допомога з ARM20?

Можна завантажити демо, налаштувати ПРРО або отримати консультацію щодо запуску програми.

[Завантажити демо](#) [Налаштувати ПРРО](#) [Отримати консультацію](#) [База знань](#)